



Données Techniques	Chemise lisse	Chemise filetée	Chemise semi-filetée
Numéro d'article	142186	142187	142188
Type	E27 M10 Plain	E27 M10 Threaded	E27 M10 Flange
Entrée d'alimentation	220..240 V		
Entrée de signal	Bluetooth 4.0 lite @ Smart		
Signal radio	2,4..2,483 GHz; 4 dBm		
Fréquence	50..60 Hz		
Puissance nominale à 230 V	1..50 W		
Température ambiante (ta)	-20..+30 °C		
Indice de protection IP	20		
Dimensions	38x89 mm	40x89 mm	46x89 mm

- Douille E27 avec variateur à commande simple pour contrôler les lampes avec smartphone ou tablette (Apple, Android) via Bluetooth.
- Compatibles avec lampes à incandescence, lampes à LED dimmables et lampes CFL dimmables.
- Application gratuite de CASAMBI (Apple / Android):
 - Contrôle de l'éclairage (couleur / variation)
 - Configuration des luminaires et réseau de luminaires
 - Création de scènes et d'animations (dégradé de couleurs)
 - Détection automatique d'une nouvelle douille
 - Minuterie intelligente et fonction galerie
 - Paramètres de protection de votre réseau de luminaires (un seul utilisateur, avec mot de passe, ..)
- Vous pouvez configurer une passerelle mais ce n'est pas nécessaire
- Antenne intégrée
- Egalement contrôlable via un interrupteur principal ou mural
- Apple Watch compatible
- Diamètre câble alim. 0.5-1.5mm², longueur à dénuder 6-8mm
- Serre-câbles et bagues à vis disponibles dans notre gamme

App for
iOS



App for
Android

